



Ligne de produits Baseline

# Ajax SpaceControl Jeweller

Télécommande sans fil pour le contrôle du système Ajax.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SIA  
CP-01

UL®  
LISTED

## 4 boutons



### Armer

Arme le système



### Désarmer

Désarme le système



### Mode nuit

Active le Mode nuit (armement des appareils pour la sécurité du périmètre)



### Panique

Notifie un danger ou une urgence à un centre de télésurveillance et à des utilisateurs

Protection contre le déclenchement accidentel de l'alarme : pression double ou longue



## Jeweller

technologie de communication

- Jusqu'à 1 300 m de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Indication de l'exécution de la commande par LED



## Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement
- Batterie remplaçable préinstallée
- Avertissement de batterie faible



## Configuration rapide

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Peut être transporté dans une poche ou sur un porteclé

<p><b>Conformité</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)  PD 6662:2017  SIA CP-01  UL985, UL1023, UL2610  ULC S545, ULC S304</p>	<p><b>Compatibilité</b></p> <p><b>Centrales</b>  Hub (2G) Jeweller  Hub (4G) Jeweller  Hub Plus Jeweller  Hub 2 (2G) Jeweller  Hub 2 (4G) Jeweller  Hub 2 Plus Jeweller  Hub Hybrid (2G)  Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Prolongateurs de portée</b>  ReX, ReX 2</p>	<p><b>Communication avec le panneau de contrôle</b></p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p><b>Bandes de fréquences</b>  866,0 à 866,5 MHz  868,0 à 868,6 MHz  868,7 à 869,2 MHz  905,0 à 926,5 MHz  915,85 à 926,5 MHz  921,0 à 922,0 MHz  Dépend de la région de vente.</p> <p><b>Portée de communication Jeweller</b>  jusqu'à 1 300 m  En champ ouvert.</p>	<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b>  1 × CR2032  Préinstallé.</p> <p><b>Durée de vie de la batterie</b>  jusqu'à 5 ans</p>
<p><b>Installation</b></p> <p>Température de fonctionnement de -25°C à +50°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b>  blanc  noir</p> <p><b>Dimensions</b>  65 × 37 × 10 mm</p> <p><b>Poids</b>  13 g</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller  1 × batterie CR2032 (préinstallée)  Guide de démarrage rapide</p>	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

[support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol](https://support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)